# VI-3005

## PoE-Switch mit Uplink über UTP oder LWL

- IP/PoE-Switch mit UTP- und LWL-Uplink
- Über PoE speisbar
- PoE 802.1af und at
- 4 Nutzports und ein Uplink-Port




Mit dem Switch VI-3005 lassen sich vier Ethernet Ports 10/100BaseTX mit einem Uplink über UTP- oder LWL-Kabel absetzen. Neben der Möglichkeit die angeschlossenen Verbraucher direkt mit PoE zu speisen, kann der Switch selber ebenfalls über den Uplink-Port mit PoE ferngespiesen werden. Dank zeitsparendem "plug-and-play" ist keine Softwarekonfiguration notwendig. Die kleine Bauweise machen den VI-3005 sehr vielfältig einsetzbar.

## Weitere Informationen

| | |
|---|---|
| Spezielle Eigenschaften | Ethernet: Kompatibel zu mehreren Netzwerkprotokollen einschl. IEEE802.3, 802.3u, 802.3x Unterstützt Jumbo Frames bis 9kB Tag transparent |

barox Kommunikation AG
Im Grund 15
CH-5405 Baden-Dättwil
T.: +41 56 210 45 20

www.barox.ch
www.barox.de
www.barox.at

barox Kommunikation AG
Weiler Strasse 7
D-79540 Lörrach
T.: +49 7621 5500 281

# Technische Daten

## Allgemeine Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Speisespannung | Über Uplink-Port RJ 45 mit max. 60W<br>oder<br>48-57VDC<br>Ohne PoE: 12VDC |
| MTBF | |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +75°C |
| Abmessungen | 115 x 80 x 30mm (BxLxH) BXL: Grundplatte ohne Stecker |
| Gewicht | 0,2kg |

## Schnittstellen

| | |
|---|---|
| Kupfer Ports | 4 x 10/100BaseT Ethernet mit PoE 801.3af und at, RJ45 |
| Uplink Ports | 1 x 10/100BaseT, RJ45<br>1 x SFP-Buchse, zurZeit passt nur der VI-SFP-MMA-H, 100MBit/s, 2 Fasern Multimode, 2km |

# Typen/Merkmale

| | | |
|---|---|---|
| | **VI-3005** | VI-3005 Vorderansicht<br>Exkl. Netzteil, exkl. SFP |
| | **VI-3005** | VI-3005 Rückansicht |
| | **VI-SFP-MMA-H** | Separat zu bestellen:<br>SFP nur für den Switch VI-3005 geeignet<br>Datenrate 100MBit/s<br>2 Fasern Multimode, max. 2km<br>Stecker LC-Duplex |

*Version 12.05.2021, Änderungen vorbehalten*