



## LO-9500

Medienkonverter für 10/100BaseTX und  
10/100/1000TX

- LWL-Port: 100BaseFX, SC-Duplex
- Kupferport: 10/100BaseTX, RJ45
- Einfache Bedienung
- Speisung: 5VDC inkl. Netzteil



Dieser einfache Medienkonverter lässt sich sehr einfach in ein Netz einbinden und verlängert Ethernet-Verbindungen mit Glasfasern. Medienkonverter für 10/100MBit/s. Tischgehäuse auch in 19"-Träger einbaubar.



## Technische Daten

---

### Allgemeine Eigenschaften

Speisespannung	5VDC, Netzteil inkl., Hohlstecker 5,5/2,5mm
Leistungsaufnahme	Max. 2W
Betriebstemperatur	0 bis 50°C
Abmessungen	94 x 71 x 26mm (LxBxH)








### Schnittstellen

Kupfer Ports	1 x 10/100BaseTX, 45RJ  oder 1 x 10/100/1000TX, RJ45
LWL-Ports	1 x 100BaseFX, SC-Duplex 1 x 1000BaseFX, SFP mit LC-Stecker Wellenlängen Zweifaserige Geräte: 1310nm Einfaserige Geräte: 1310/1550nm Gerät mit SFP, je nach SFP

### Netzwerk Eigenschaften

Normen	802.3 10BaseT 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX 802.3X Flow controll
--------	---------------------------------------------------------------------------

## Typen/Merkmale

	:	<b>LO-9500-M</b>	10/100BaseT, RJ45, 2xMM SC-Duplex, 2km, 1310nm
	:	<b>LO-9500-S</b>	10/100BaseT, RJ45, 2xSM SC-Duplex, 20km, 1310nm
	:	<b>LO-9500-BIA-S</b>	10/100BaseT, RJ45, 1xSM SC, 10km, TX: 1310nm, F
	:	<b>LO-9500-G-SFP</b>	1x10/100/1000TX, 1x1000SFP
	:	<b>LO-9500-R2</b>	19", 2HE-Träger für max. 14 Geräte Integrierte redundante Speisung, 2x230VAC
	:	<b>LO-9500-R2</b>	Abbildung Vor- und Rückseite
	:	<b>LO-9500-R1</b>	19", 1HE-Träger für max. 4 Geräte Ohne Speisung, jedes Gerät muss einzeln gespeist

Version 06.11.2018, Änderungen vorbehalten